

User's Manual Laptop Adaptor

- ▶ AH065-0S Series
- ▶ AH090-0S Series



GlacialTech[®]

Enlighten Your Humanity

5F1., No.350, Sec. 2, Jung Shan Rd., Jung He City, Taipei, Taiwan, 235, R.O.C.
TEL: +886 2 8242-2210 FAX: +886 2 8243-1241
E-mail: sales@glacialtech.com

Designed and manufactured by www.GlacialTech.com
©2010 GlacialTech Inc. All rights reserved. All brand names and trademarks are the properties of their respective owners. The specifications are subject to change without notice.
For further information, please consult our website: www.GlacialTech.com



<http://www.GlacialPower.com/>

Características del producto

- Conector universal AC.
- Compatible con la mayoría de Notebooks.
- Protecciones: SCP / OVP / OCP / OTP
- Clavijas convertibles DC.
- Potencia real de salida a 40°C.
- Rendimiento energético > 87%
- 2 años de garantía.

Descripción

Modelo No. / (Propósito)	GP-AH065-0S (Uso interior)	GP-AH090-0S (Uso interior)
Rango de entrada AC	100-240VAC, 47-63Hz	
Voltaje de salida	19V	19V
Corriente de salida	3.42A	4.74A
Protección térmica	Sí Desconexión salida	
Protección sobrevoltaje	Sí Desconexión salida	
Protección cortocircuito	Sí Desconexión salida	
Protección sobrecarga	Sí Desconexión salida	
Rendimiento energético	> 87%	
Temperatura de uso y Humedad	0 a 40°C / 8 ~ 90%	
Clavija de salida	6 clavijas múltiples DC a elegir	7 clavijas múltiples DC a elegir
Corrientes de pérdida	< 100uA / 240VAC / 50 Hz	< 75mKA / 254VAC / 50 Hz
MTBF	100 Khrs min (25°C)	
Aprobación de seguridad	CE / GS / C-Tick / Gost / DoT / MEPS / PSE	
Dimensiones	108 x 45.5 x 30.5 mm	132.5 x 57 x 30.3 mm

Tipo de clavijas de salida

Tipo de clavija	Tamaño	Marca	Observación
A	4.75x1.7x9.5 mm	Acer,Asus,Clevo,Compaq,HP	
B	5.5x2.1x12 mm	Acer,Compaq,Gateway,Hitachi,IBM,NEC,Sharp,Toshiba,Twinhead	
C	5.5x2.5x12 mm	Acer,Asus,Clevo,Compaq,Fujitsu,Gateway,Hitachi,HP,IBM,NEC,Panasonic,Samsung,Sharp,Toshiba,Dell,Epson	
D	6.3x3.0x12 mm	Acer,Asus,Compaq,HP,Toshiba	
E	6.5x1.4x9.5 mm	Sony,Panasonic,Samsung,Fujitsu	
G	7.9xP0.9x12 mm	Dell	Para AH-090
H	7.4x5.1x0.6x12 mm	HP	
I	7.4x5.1x0.6x12 mm+C	Dell	Opcional

Pasos a seguir

- a. Lea el presente manual del usuario antes de su uso.
- b. Compruebe la marca (modelo) de su portátil. Mire la parte inferior de su portátil y verá una etiqueta de este tipo:



INPUT: +19V --- 3.42A, 65W
INPUT: +19V --- 4.74A, 90W



OUTPUT: +19V --- 3.42A, 65W



OUTPUT: +19V --- 4.74A, 90W

- c. Usando el enchufe de clavija de salida correspondiente a su portátil, inserte la clavija en el puerto de alimentación del portátil.
Pruebe todos los enchufes de clavija que encajen hasta dar con el correcto para su portátil.
- d. Una vez tenga el enchufe de clavija correcto para su portátil, conecte el cable AC a la entrada AC. El LED del adaptador se iluminará.
Debería ver el LED de carga en su portátil, indicando que el dispositivo se está cargando.
- e. Si no consigue seguir las instrucciones, contacte con el representante de ventas más próximo o con el distribuidor local.

Aprobación de seguridad



Advertencia

- No conecte nada a la entrada AC antes de leer estas instrucciones.
- Mantenga el adaptador lejos del alcance de los niños. Asegúrese de que todas las personas sigan estas instrucciones antes de usar el aparato.
- Nunca intente usar este adaptador con ningún dispositivo que requiera más de 65 W de potencia (AH065-0S).
- Nunca intente usar este adaptador con ningún dispositivo que requiera más de 90 W de potencia (AH090-0S).
- El adaptador puede calentarse mientras está funcionando. Manténgalo bien ventilado durante su uso.
- Mantenga despejado un espacio de al menos 3 cm encima y a los lados del adaptador.